AnyDesk para Linux / Raspberry Pi

TABLA DE CONTENIDO

Eliminar licencia

Transferencia de archivos y gestor de archivos

Instalando un cliente personalizado (TAR.GZ)

AnyDesk para Raspberry Pi

AnyDesk funciona en la mayoría de las distribuciones Linux, pero el soporte oficial se limita a las siguientes:

- Ubuntu 18.04 y superior
- Debian 9 y superior
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 y superior
- OpenSUSE 42/15
- Linux Mint 20 y superior

Si usa una distribución Linux no listada aquí, AnyDesk puede no funcionar correctamente, y el soporte oficial no está disponible.

> 🚨 **IMPORTANTE**
>
> AnyDesk soporta solo versiones no modificadas de las distribuciones Linux listadas. Los cambios en el sistema, como usar Xorg con xrdp, no son compatibles y no serán soportados.

Se requiere un entorno de escritorio gráfico (sesión Xorg) para las conexiones entrantes. Las sesiones Wayland **no** están soportadas para sesiones entrantes, pero se pueden usar para iniciar conexiones salientes.

Para verificar si su sesión está usando Wayland o Xorg, ejecute:

```
echo $XDG_SESSION_TYPE
```

Bash

Copy

AnyDesk no puede ejecutarse como usuario root. Para reiniciar el servicio AnyDesk, use:

```
sudo systemctl restart anydesk
```

Bash

Copy

Para dependencias de instalación y orientación, consulte el artículo de instalación de Linux.

Eliminar licencia

Para eliminar su licencia en Linux:

1. Abra el **menú** en la esquina superior derecha de AnyDesk.
2. Seleccione **About AnyDesk**.
3. Abra **Enter license key**, luego presione **OK**.

Después de hacerlo, el estado de su licencia volverá a **free-1**.

Transferencia de archivos y gestor de archivos

Use las funciones de transferencia de archivos integradas de AnyDesk, consulte Gestión y transferencia de archivos para más detalles.

Instalando un cliente personalizado (TAR.GZ)

Para instalar un cliente personalizado basado en Linux proporcionado como un archivo TAR.GZ:

1. Descargue e instale el paquete estándar de AnyDesk para Linux/Raspberry Pi desde nuestro sitio web.
2. Descargue y extraiga su archivo TAR.GZ de cliente personalizado desde **my.anydesk II**.
3. Cierre cualquier ventana de AnyDesk en ejecución.
4. Abra una terminal y ejecute:

`sudo systemctl stop anydesk sudo systemctl stop anydesk.service`

Arduino

Copy

5. Navegue al directorio del cliente personalizado extraído.
6. Reemplace el ejecutable estándar con su versión personalizada:
    - **Sistemas basados en Debian:**

      `sudo mv anydesk /usr/bin/anydesk`

      Bash

      Copy
    - **Sistemas basados en RPM:**

      `sudo mv anydesk /usr/libexec/anydesk`

      Bash

      Copy
7. Reinicie AnyDesk:

   `sudo systemctl restart anydesk`

   nginx

   Copy

Su cliente personalizado se iniciará ahora en lugar de la versión estándar, y el servicio AnyDesk se ejecutará en la pantalla de inicio de sesión.

> 🦉 Para más detalles, consulte **este artículo**.

AnyDesk para Raspberry Pi

Los dispositivos y versiones de SO soportados incluyen:

- **Raspberry Pi 2, 3, 4 y 400**
- **Raspberry Pi OS**, variantes ARMHF y ARM64